



# ParKolor120<sup>HD</sup>



**DMX**

## Affectation des canaux DMX

### Mode 7 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Fonction	Instant ou fade	Valeur par défaut
1	Dimmer	0-255	Dimmer 0% à 100%	F	0
		0-5	Selon Menu - voir page 14		
		06-010	Selon Menu - voir page 14		
2		11- 090	strobe lent à rapide		3/8
		91-170	Strobe random lent à rapide		
		171-255	Strobe random synchronisé sur tous les appareils		
3	Rouge	0-255	Rouge 0% à 100%	F	255
4	Vert	0-255	Vert 0% à 100%	F	255
5	Bleu	0-255	Bleu 0% à 100%	F	255
6	Blanc	0-255	Banc 0% à 100%	F	255
7	Zoom	0-255	Zoom 0% à 100%	F	255

### Mode 10 Canaux (8 Bits)

Canal	Fonction	Valeur	Fonction	Instant ou fade	Valeur par défaut
1	Dimmer	0-255	Dimmer 0% à 100%	F	0
		0-5	Selon Menu - voir page 14		
		06-010	Selon Menu - voir page 14		
2		11- 090	strobe lent à rapide		3/8
		91-170	Strobe random lent à rapide		
		171-255	Strobe random synchronisé sur tous les appareils		
3	Zoom	0-255	Zoom 0% à 100%	F	255
4	Rouge	0-255	Rouge 0% à 100%	F	255
5	Vert	0-255	Vert 0% à 100%	F	255
6	Bleu	0-255	Bleu 0% à 100%	F	255
7	Blanc	0-255	Banc 0% à 100%	F	255
8	Roue de couleurs virtuelle	0 - 250	Voir détail du canal 8 en page 18	I	0
		252-253	Rotation sens horaire de la roue de couleurs virtuelle		
		254-255	Rotation sens antihoraire de la roue de couleurs virtuelle		
9	Color Time	0 - 255	Temps de fade entre les couleurs virtuelles ou vitesse de rotation de roue de couleur virtuelle	I	255
10	Contrôle	0-10	Idle	I	0
		11-20	Zoom reset		
		21-255	Idle		

## Mode 15 Canaux (RGBW 16 Bits)

Canal	Fonction	Valeur	Fonction	Instant ou fade	Valeur par défaut
1	Dimmer	0-65535	Dimmer 0% à 100%	F	0
2	Dimmer fine				
3	Shutter	0-5	Selon Menu - voir page 14	I	3/8
		6-010	Selon Menu - voir page 14		
		11-090	Strobe lent à rapide		
		91-170	Strobe random lent à rapide		
		171-255	Strobe random synchronisé sur tous les appareils		
4	Zoom	0-255	Zoom 0% à 100%	F	255
5	Rouge	0-65535	Rouge 0% à 100%	F	255
6	Rouge Fin				
7	Vert	0-65535	Vert 0% à 100%	F	255
8	Vert Fin				
9	Bleu	0-65535	Bleu 0% à 100%	F	255
10	Bleu Fin				
11	Blanc	0-65535	Blanc 0% à 100%	F	255
12	Blanc Fin				
13	Roue de couleur virtuelle	0-250	Voir détail du canal 13 en page 18	I	0
		252-253	Rotation sens horaire de la roue de couleurs virtuelle		
		254-255	Rotation sens antihoraire de la roue de couleurs virtuelle		
14	Color Time	0-255	Temps de fade entre les couleurs virtuelles ou vitesse de rotation de roue de couleur virtuelle	I	255
15	Contrôle	0-10	Idle	I	0
		11-20	Zoom reset		
		21-255	Idle		

TABLE CANAL 8 OU 13

DMX	Couleur
0	RGBW max
1	Blanc 10000° K
2	Blanc 8000° K
3	Blanc 6500° K
4	Blanc 5600° K
5	Blanc 5000° K
6	Blanc 4500° K
7	Blanc 4000° K
8	Blanc 3200° K
9	Blanc 3000° K
10	Blanc 2700° K
11	Rouge
51	Jaune
91	Vert
171	Bleu
211	Magenta
251	Rouge
252	Rotation de la roue couleurs virtuelle >>
253	
254	Rotation de la roue couleurs virtuelle <<
255	

**STARWAY**

22 Rue Edouard Buffard  
77144 Montevrain  
France  
Tél. : +33 (0)820 230 007  
[www.starway.eu](http://www.starway.eu)

CE

